

Compteurs mécanique à présélection

Grand compteur métreur et compteur de tours, soustrayant

Affichage 5 digits, levier de repositionnement

ME230, UE230



ME230 - Compteur métreur



UE230 - Compteur de tours

Points forts

- Compteur à 1 présélection
- Compteur métreur ou de nombre de tours
- Soustrayant
- Afficheur 5 digits
- Repositionnement par levier
- ME230 avec contact préliminaire

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre de digits | 5 digits |
| Hauteur des digits | 7 mm |
| Mode de comptage | Additionnant dans un sens, soustrayant dans sens l'autre. Voir les références commande. |
| Axe d'entraînement | 2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm |
| Repositionnement | Avec levier de repos. à la valeur de présél., levier à maintenir jusqu'à la position de repos |
| Plage de mesure | Voir les références commande |
| Température ambiante | 0...+60 °C |
| Type de boîtier | Boîtier |
| Couleur de boîtier | Gris |
| Dimensions L x H x P | 126 x 88 x 78 mm |
| Dimensions de la plaque | 142 x 88 mm |
| Fixation | Plaque avec 4 perçages |
| Poids | 950 g |
| Matière | Fonte d'aluminium |
| Raccordement | Bornes à visser |

ME230

| | |
|-------------------|--|
| Fonction | Compteur métreur à présélection |
| Afficheur | Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal en rouge |
| Vitesse de mesure | 2 tours = 1 ; <2500 m/min 2 tours = 10 ; <250,0 m/min |
| Précision | 1 m, 1 dm |

UE230

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Fonction | Compteur de tours à présélection |
| Afficheur | Chiffres blancs sur fond noir |
| Vitesse de rotation | ≤ 5000 t/min |

Caractéristiques électriques

| | |
|----------------------------------|--|
| Présélection | 1 présélection |
| Programmation de la présélection | Maintenir la touche de repositionnement, programmer la nouvelle valeur, relâcher la touche de repositionnement |
| Contact final | Contact à 0 (soustrayant) |
| Contact de sortie | Contact de commutation |
| Tension de commutation | 230 VAC / VDC |
| Courant de commutation | 2 A |
| Pouvoir de coupure | 100 VA / 30 W |
| Suppression d'étincelle | Recommandé pour charge inductive |

ME230

| | |
|----------------------|---|
| Contact préliminaire | Contact préliminaire fixe, sortie contact permanent (valeur du préliminaire à préciser à la commande) |
|----------------------|---|

